



Service d'informations en ligne : météo, bourse, horoscope, informations, ...



Radio par Internet : des centaines de radio du monde entier ...



Web TV : Regardez vos chaînes de TV habituelles ...



Menu principal : Services audio, vidéo, calendrier, cadre photo, ...

Accédez sur votre ordinateur au site <http://www.hubster.fr/> pour personnaliser votre Hubster et en découvrir les fonctionnalités.

Connexion de votre Hubster en WiFi

Par commodité, il est conseillé d'effectuer la première connexion WiFi à proximité de votre point d'accès WiFi. Vous pourrez ensuite déplacer votre Hubster dans votre maison en le rebranchant où vous le souhaitez : les données de configuration WiFi sont conservées en mémoire.

- Insérez le câble d'alimentation fourni dans le connecteur () présent sous votre Hubster. Connectez ensuite l'alimentation sur le secteur.



- Après quelques secondes votre Hubster affiche les réseaux WiFi détectés. Sélectionnez celui que vous désirez en touchant l'écran.



- Si votre réseau WiFi n'apparaît pas dans la liste, appuyer sur "Réessayer".

- Passage au pavé numérique (et viceversa)
- Effacer le dernier caractère
- Tout effacer
- Majuscules / minuscules



- Si votre modem supporte le mode WPS de connexion automatique au WiFi il suffit de suivre les indications à l'écran (pour savoir si votre point d'accès WiFi supporte le WPS, consulter sa documentation).



- Si le mode de connexion WPS n'est pas supporté, saisissez la clé WEP/WPA dans la zone d'édition "Appuyez ici". Faites attention à la distinction entre majuscule et minuscule; pour l'insertion de caractères spéciaux reportez vous au mode d'emploi ci-dessus.



- Après avoir saisi la clé (matérialisée par *****), appuyez sur "Ok" pour connecter votre Hubster au réseau sélectionné.



- En cas d'échec, répétez la procédure de connexion en accédant au menu Réglages à partir de la deuxième page du menu principal
→ Réglages → Connexion → Wi-Fi



- Lorsque la connexion est active, le logo SFR situé en haut à gauche de l'écran devient rouge. Pour accéder aux différents services de votre Hubster, appuyez directement sur l'icône correspondante sur l'écran.




p1

p2


p3

Connexion de votre Hubster en Ethernet

- Connectez une extrémité du câble Ethernet fourni à l'un des ports disponibles sur votre routeur (modem ADSL ou routeur WiFi)



- Connectez l'autre extrémité du câble Ethernet sur le connecteur situé sous votre Hubster (repéré par l'icône).



- Insérez le câble d'alimentation fourni dans le connecteur () présent sous votre Hubster. Connectez ensuite l'alimentation sur le secteur.

- Lorsque la connexion est active, le logo SFR situé en haut à gauche de l'écran devient rouge. Pour accéder aux différents services de votre Hubster, appuyez directement sur l'icône correspondante sur l'écran.



Personnalisation depuis Internet

Depuis votre ordinateur, allez sur la page <http://www.hubster.fr/> pour personnaliser votre Hubster.

- Enregistrement sur le site de votre Hubster
À votre première connexion sur le site, vous devrez remplir le formulaire d'inscription afin d'identifier votre hubster.

- Sur le site web vous pouvez configurer les services :
 - Infos: Choisissez les flux que vous lirez dans Informations-Infos
 - Mes émissions préférées audio et vidéo que vous retrouverez dans Audio-Infos et Vidéos-Infos
 - "Les services de notification" (à venir)

- Forum
A partir du site, vous pouvez accéder au forum. => les manuels d'utilisation, les FAQ, ... => contacter le support technique

Recyclage du produit

INFORMATIONS AUX UTILISATEURS
article. 13 du décret-loi 25 Juillet 2005, n.151 (Mise en œuvre des directives 2002/95/CE, 2002/96/CE et 2003/108/CE, concernant la réduction de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets)



La présence de ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que vous ne pouvez pas vous débarrasser de ce produit de la même façon que vos déchets courants. Au contraire, vous êtes responsable de l'évacuation de vos équipements usagés et à cet effet, vous êtes tenu de les remettre à un point de collecte agréé pour le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés. Le tri, l'évacuation et le recyclage séparés de vos équipements usagés permettent de préserver les ressources naturelles et de s'assurer que ces équipements sont recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements usagés, veuillez contacter votre mairie, votre service de traitement des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Déclaration CE de conformité

Par la présente la société PROMELIT S.p.A, sise Via Modigliani n°20, à Cinisello Balsamo (Milan), déclare que le produit Hubster est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes établies par la directive R&TTE 1999/5/CE. En particulier le produit est conforme à :

Sécurité électrique : EN 60950-1:2001+A11:2004

Compatibilité électromagnétique (EMC):
ETSI EN 300 328 V. 1.7.1

Partie RF :
ETSI EN 300 328 V. 1.7.1

La conformité à ces exigences est exprimée par le marquage **CE**

La déclaration originale de conformité est disponible sur demande.

p4

p5

p6

p7